

Le STARTPACK TRUCK mobile démarre instantanément tous types de véhicules équipés d'une batterie 12 ou 24 V. Muni de deux roues ainsi que d'une poignée rétractable, il est conçu pour devenir le partenaire privilégié lors d'interventions sur site. Ses 2 batteries internes (22 Ah) font également office d'alimentation électrique 12 V DC.

BOOSTER À MOBILITÉ AUGMENTÉE



- ✓ Le STARTPACK TRUCK mobile est équipé d'une poignée rétractable et de deux roues lui conférant une mobilité accrue.

DÉMARREUR AUTOMONE



- ✓ Le STARTPACK TRUCK mobile **démarre instantanément tous véhicules équipés d'une batterie 12 V ou 24 V : véhicules légers, camping car, fourgons, petits PL (< 19 t).**

START			
	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

VOLTMÈTRE INTÉGRÉ



- ✓ Le testeur de batterie intégré au STARTPACK TRUCK mobile permet de visualiser rapidement l'état de charge de ses deux batteries internes.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- ✓ Pas de courant à proximité, le STARTPACK TRUCK mobile possède 2 batteries intégrées de 22 Ah chacune. Il devient ainsi une alimentation autonome 12 V pour tout appareil électrique : TV, lampe, pc portable...



Livré avec chargeur 12 V (ref. 054684) (UK : ref. 054691)

UN ÉQUIPEMENT PRO

- ✓ **Chargeur automatique 230V / 12 V Floating** : pour une charge de la batterie interne sans surveillance.
 - Recharge la batterie à 100%, préserve sa durée de vie et ses performances.
 - Peut rester branché en permanence au secteur (à mettre en charge après chaque utilisation).
- ✓ **Coupe-batterie ON/OFF** protection contre les surtensions au branchement des pinces.
- ✓ **Alarme sonore** prévenant une **inversion de polarité** en cas d'erreur de manipulation.
- ✓ **Alarme visuelle** prévenant de la nécessité de recharger les batteries internes.
- ✓ **Câbles cuivre 2 x 1.80 m, ø25 mm² avec pinces 600 A isolées.**
- ✓ **Équipé d'un fusible 300 A en face avant** (fusible de rechange fourni).



INSIDE	START				TEST	EXTERNAL	PROTECTION		POWER SUPPLY		cm	kg
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	Warning				
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								